

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FP-412, FP-424**

<b>ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ</b>	<p>"230V~ ON" - ένδειξη τάσης δικτύου</p> <p>"230V~ FAULT" - ένδειξη έλλειψης τάσης δικτύου*</p> <p>"BATTERY - ON" - ένδειξη φόρτισης μπαταρίας</p> <p>"BATTERY - FAULT" - ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας *</p> <p>"LED MANUAL ALARM" - σταθερή φωτοβολία: επικείμενη ενεργοποίηση σειρηνών * διακοπτόμενη: διακοπή στη έξοδο σειρηνών *</p> <p>"LED EXT.MUTE" - σταθερή φωτοβολία: επικείμενη ενεργοποίηση κατάσβεσης * διακοπτόμενη: διακοπή στη έξοδο κατάσβεσης *</p> <p>"ZONE STATE - ON" - ένδειξη λειτουργίας για κάθε ζώνη</p> <p>"ZONE STATE - FAULT" - ένδειξη διακοπής για κάθε ζώνη *</p> <p>"ZONE STATE - FIRE" - ένδειξη συναγερμού για κάθε ζώνη *</p> <p>* η ένδειξη συνοδεύεται από ηχητικό σήμα του εσωτερικού βομβητή</p>
<b>ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ</b>	<p>"MAIN - ON/OFF" - κλειδοδιακόπτης: έλεγχος λειτουργίας</p> <p>"CONTROL – MANUAL ALARM" - μπουτόν μεμβράνης: χειροκίνητη εκκίνηση συναγερμού</p> <p>"CONTROL - ALARM MUTE" - μπουτόν μεμβράνης: σίγηση συναγερμού</p> <p>"CONTROL - EXT.MUTE" - μπουτόν μεμβράνης: αναίρεση κατάσβεσης</p> <p>"CONTROL - RESET" - μπουτόν μεμβράνης: επανατοποθέτηση συναγερμού</p>
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ</b>	<p>"ALARM TIME" - τρίμμερ: ρύθμιση καθυστέρησης συναγερμού 0'1" - 5'10"</p> <p>"EXTINGUISHMENT TIME" - τρίμμερ: ρύθμιση καθυστέρησης κατάσβεσης 0'1" - 5'10"</p> <p>"EXTING. SYSTEM" - μικροδιακόπτες: ενεργοποίηση / ρύθμιση κατάσβεσης</p> <p>"ZONE ON/OFF" - μικροδιακόπτες: ενεργοποίηση / ακύρωση ζωνών</p>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΩΝ</b>	FP-412: 4-12 με 2 modules των 4, (FP-424:16-24 με 2 modules των 4)
<b>ΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ</b>	23V
<b>ΕΛΑΧ. ΡΕΥΜΑ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ</b>	8 mA
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΖΩΝΗΣ</b>	80 mA
<b>ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ</b>	>40 mA
<b>ΡΕΥΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΖΩΝΗΣ</b>	<4 mA
<b>ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤ. ΖΩΝΗΣ /ΕΞΟΔΟΥ</b>	4K7 / 0.5W
<b>ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΝΑ ΖΩΝΗ</b>	ΑΡ. ΑΝΙΧΝ. < 0.5 X 10.000 / (ρεύμα ηρεμίας ανιχνευτή σε μΑ) (30 τεμάχια με ρεύμα 60 μΑ ο καθένας)
<b>ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΑΛΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΔΙΑΚ. ΑΝΑ ΖΩΝΗ</b>	ΑΠΕΙΡΟΣ
<b>ΕΞΟΔΟΙ</b>	<p>"ALARM" - έξοδος συναγερμού 24Vd.c. / 5A</p> <p>"AUX. OUT" - μεταγωγική επαφή συναγερμού 5A και 24Vd.c./ 5A</p> <p>"EXT. OUT" - έξοδος κατάσβεσης 24Vd.c. / 5A</p> <p>"PRE. EXT. OUT" - έξοδος προειδοποίησης κατάσβεσης 24Vd.c. / 5A</p> <p>"BAT. OUT" - βοηθητική έξοδος τάσης 24Vd.c. / 5A max.</p>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΑ</b>	Συσσωρευτής Μολύβδου κλειστού τύπου 2x12 V // 7 Ah
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ</b>	400mA, 16 h
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ</b>	Ασφάλεια 5x20mm T1A/250V βραδείας τήξης στην είσοδο 230V. Ασφάλεια 5x20mm T5A/250V βραδείας τήξης στο κύκλωμα μπαταρίας. Προστασία της μπαταρίας από : βραχυκύκλωμα, λανθασμένη σύνδεση, υπερβολική φόρτιση, πλήρη εκφόρτιση.
<b>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	72h σε κατάσταση ετοιμότητας
<b>ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	230Va.c.
<b>ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ</b>	FP-412: 27,6V / 1,8A max FP-424: 27,6V / 2,5A max
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	FP-412: 29cm x 43cm x 8.5cm FP-424: 29cm x 69cm x 8.5cm
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ</b>	Μεταλλικό κουτί με ηλεκτροστατική βαφή

